電力、發電機、電信、電氣、儀器及設備
接地銅板地極需埋在地下2~6M深以下，
如土質乾燥需再挖深直到有潮溼泥土即可。
並填加地質改良劑(降阻劑)25Kg~100Kg以上。
其與導線連接須用火藥焊接著或紅銅端子高壓接著。
每組間距3~6M以上。
埋設完成須用歐姆計夾P.C.點既兩支測試棒導線處，
再量紅銅接地銅板導線E電阻應在30Ω以內
OK後須做妥善配管配線確實回填泥土。
以下為安裝施工圖：





自然電科技股份有限公司
電力、發電機、電信、電氣、儀器及設備
地銅板地極設計圖
適合一般有旱地或潮溼泥土地
版權著作所有仿冒翻造必究
www.apv89.com
Email：apv89888@gmail.com
uuu@apv89.com
TEL：04-8975293 8971621
FAX：04-8976136