

紅銅接地銅板+測試用鋼心銅棒需埋在地下5M深以下，
 如土質乾燥需再挖深直到有潮溼泥土即可。
 並填加地質改良劑(降阻劑)25Kg~100Kg以上。
 其與導線連接須用火藥焊接著或紅銅端子高壓接著。
 每組間距2M以上。
 埋設完成須用歐姆計夾P.C.點既兩支測試棒導線處，
 再量紅銅接地銅板導線電阻應在10Ω以內
 OK後須做妥善配管配線確實回填泥土。
 以下為安裝施工圖：

8*200*1000mm導線用100mm²-
 600V-XLPE-絕緣電纜線PVC
 (IV)單芯-3條各別接至配線箱

1.5英吋PVC保護管
 -3處各別接至配線箱

測試棒接導線用38mm²-
 600V絕緣電纜線PVC
 (IV)單芯-2條各別接至配線箱

1英吋PVC保護管
 -2處各別接至配線箱

紅銅接地銅板如作地網時
 其連接的導線為100mm²
 以上裸銅線(去被覆)

紅銅接地銅板
 8x200x1000mm-3塊
 加工Ø50-20孔

測試用鋼心銅棒
 6分-長10呎-2支

自然電科技股份有限公司
 紅銅接地銅板地極放電設計圖
 適合一般有潮溼泥土地
 版權著作所有仿冒翻造必究

自然電科技股份有限公司

www.apv89.com

Email : apv89888@gmail.com apv89999@gmail.com

uuu@apv89.com

TEL : 04-8975293 8971621 FAX : 04-8976136